



Manual do usuário

Roteador
Wi-Fi 6 Xiaomi AX1800



Sumário

| | |
|----------------------------------|----|
| 01. Instalação | 03 |
| 02. Gerenciar o Mi Wi-Fi | 05 |
| 03. Descarte ecológico | 07 |
| 04. Canais de atendimento | 08 |



Obrigado por escolher a Xiaomi.
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.


⚠ Leia cuidadosamente este manual antes do primeiro uso e guarde para referências futuras.



Roteador Wi-Fi 6 Xiaomi AX1800

01. Instalação

1. Conecte os cabos



Ligue o roteador e conecte a porta de Internet (WAN) ao modem DSL/cabo/satélite.

Nota: se a sua rede da Internet estiver conectada através de um cabo Ethernet, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta Internet (WAN) no roteador.

2. Configurar a conexão de rede



1

Conecte-se ao Wi-Fi usando um telefone celular ou computador (sem senha). A etiqueta de especificação do produto pode ser encontrada na base do roteador, que está marcada com o nome Wi-Fi.

Nota: aguarde até que a luz indicadora do sistema fique azul. Procure a rede Wi-Fi e conecte-se.



2

Nesse ponto, você será automaticamente direcionado para a página inicial para conectar-se à Internet (se não for, abra o navegador fornecido com o sistema e digite "router.miwifi.com" ou "192.168.31.1")

Nota: o Acordo de Licença do usuário final do Mi Router está disponível em: <http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html>



3

Insira o número da conta e a senha fornecidos pelo provedor de banda larga e clique em Avançar (existem diferentes maneiras de se conectar à Internet, então essa etapa pode ser ignorada).

Nota: caso tenha esquecido o número ou a senha da sua conta de banda larga, entre em contato com seu provedor de banda larga



4

Defina uma nova senha de administrador e Wi-Fi. Você também pode usar sua senha Wi-Fi como senha de administrador.

Nota: aguarde até que a luz indicadora fique azul e pare de piscar, e reconecte-se ao Wi-Fi.



02. Gerenciar o Mi Wi-Fi

O site de gerenciamento da web é router.miwifi.com e suporta funções básicas da Internet.

Digitalize o código QR, baixe o aplicativo Mi WiFi e gerencie seu roteador a qualquer hora, em qualquer lugar.



QoS



Prevenção de acesso não autorizado



Otimização de Wi-Fi



Mais recursos

Terminei de configurar minha rede. Por que não consigo me conectar à Internet?

1: use seu telefone para procurar a rede Wi-Fi definida pelo roteador. Se não conseguir encontrá-la, certifique-se de que o roteador esteja conectado a uma fonte de alimentação e tenha terminado de inicializar.

2: conecte seu telefone à rede Wi-Fi do roteador, vá para "router.miwifi.com", e tente corrigir o problema com base nos resultados de diagnóstico da rede.

Esqueci a senha de administrador do roteador. O que devo fazer?


Se você não tiver definido uma senha específica, sua senha de administrador será a mesma que sua senha do Wi-Fi, portanto, tente usá-la para fazer login. Se o problema persistir, recomendamos restaurar o roteador para as configurações de fábrica e configurar a rede novamente.

Como faço para restaurar meu roteador para as configurações de fábrica?

Primeiro, certifique-se de que o roteador tenha terminado

de inicializar e, em seguida, mantenha pressionado o botão Redefinir na base do roteador por mais de 5 segundos. Solte o botão quando a luz de status do sistema ficar laranja. Quando o roteador terminar a inicialização novamente, significa que a reinicialização foi bem-sucedida.

O que significa cada uma das luzes indicadoras no roteador?



| | |
|---|--|
| Indicador de status da rede Internet | duas cores (azul e laranja) |
| Desligado | O cabo de rede não está conectado à porta WAN |
| Laranja | Constante: O cabo de rede está conectado à porta WAN, mas a rede upstream não está disponível |
| Azul | Constante: O cabo de rede está conectado à porta WAN e a rede upstream está disponível |
| Indicador de status do sistema Sistema | duas cores (azul e laranja) |
| Desligado | Não está ligado à fonte de alimentação |
| Laranja | Piscando: Atualização do sistema em andamento Constante (fica azul após aprox. 1 minuto): O sistema está sendo iniciado Constante (não fica azul após aprox. 2 minutos): Falha no sistema |
| Azul | Constante: Funcionando normalmente |

03. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

04. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.