



Manual do usuário

# Sensor Detector de Movimento Sem Fio Inteligente



## Sumário

<b>01.</b> Adicionando o sensor pelo aplicativo Mi Home	03
<b>02.</b> Visão geral do produto	04
<b>03.</b> Como instalar	05
<b>04.</b> Instruções de reposição de bateria	06
<b>05.</b> Especificações técnicas	07
<b>06.</b> Descarte ecológico	08
<b>07.</b> Canais de atendimento	09




Obrigado por escolher a Xiaomi.  
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia cuidadosamente este manual antes do primeiro uso e guarde para referências futuras.**




Sensor Detector de Movimento Sem Fio Inteligente

O Sensor de presença faz parte da família do produto Kit Smart Sensor Set, um Hub Controlador que funciona como central e controla todo o kit de sensores.



## 01. Adicionando o sensor pelo aplicativo Mi Home

O sensor depende do HUB para ser controlado. Ligue o Hub controlador em uma tomada e garanta que seu smartphone esteja conectado a uma rede Wi-Fi com frequência de 2.4 GHz.



a. Antes de configurar o Sensor pelo aplicativo, garanta que o HUB Controlador esteja devidamente configurado no Mi Home.

**Nota:** Para saber como configurar o HUB Controlador no aplicativo Mi Home, consulte o manual do mesmo.

b. Resete o sensor mantendo o botão reset pressionado por aproximadamente 3 segundos, o Led indicador piscará confirmando que foi resetado. Para resetar será necessário utilizar um objeto com ponta fina (extrator de SIM Card, alfinete, agulha, etc.);

c. Após o reset, abra o aplicativo Mi Home, onde identificará automaticamente o Sensor;

d. Caso não reconheça, toque no "+" no canto direito da tela, selecione a opção Add Manually, encontre Mi Window and Door Sensor na categoria Sensor;

e. A próxima tela será um informativo alertando que em caso de falha na conexão, resete o Sensor e tente novamente. Basta apenas marcar a caixa de seleção e tocar em Next;

f. Aguarde o término da configuração;

g. Selecione onde o sensor ficará em sua residência ou pule esta etapa tocando em Skip;

h. Defina o nome que do Sensor que será exibido no aplicativo Mi Home e toque em Next;

i. Após o término da configuração, você poderá controlar e monitorar o sensor através do Hub Controlador.

**Nota:** Devido as constantes melhorias sendo implementadas no servidor Brasil, em caso de instabilidade ao encontrar dispositivos, é recomendado o uso de outro servidor. Para isso, no aplicativo Mi Home, entre em configurações/região e altere para Singapore.

A versão do Mi Home poderá ser atualizada sem aviso prévio.

Siga as instruções baseadas na versão atual do aplicativo.

Garanta que seu Wi-Fi esteja disponível e conectado.

## 02. Visão geral do produto

Com um sensor infravermelho, o Kit Smart Sensor detecta movimentos de pessoas e pets próximos ao produto. Se configurado, as luzes noturnas são automaticamente ligadas quando você retorna para casa, e desligadas quando você deixa a casa.

Lentes Fresnel  
com indicador de status



Reset

### 03. Como instalar

**Opção 1:** coloque diretamente na posição desejada e mantenha-o limpo e seco;

**Opção 2:** Remova a película protetora e cole diretamente na posição desejada;


- A altura da instalação recomendada é entre 1.2m a 2.1m.
- Perceba que as lentes devem estar alinhadas com a área de detecção quando instalada. Deverá estar posicionada ou colada o mais próximo possível do limite da mesa ou gabinete.



1. Remova a película protetora;



2. Cole diretamente na posição desejada;



3. Área de detecção –  
visão lateral



4. Área de detecção –  
visão superior

## 04. Instruções de reposição de bateria

a. Abra a tampa traseira do Motion Sensor girando sentido anti-horário.

**Nota:** Se o Mi Motion Sensor estiver fixado em uma parede, você pode removê-lo girando o sensor sentido anti-horário.



b. Remova a bateria utilizando uma ferramenta não metálica.



c. Insira uma bateria CR2450 no compartimento de bateria.

**Nota:** Preste atenção nos terminais positivo e negativo das baterias. O terminal positivo deve estar voltado para cima.



d. Coloque a tampa da bateria no topo do sensor e gire no sentido horário.

**Nota:** Risco de explosão se a bateria for substituída por uma incorreta. Descarte-as de acordo com as instruções.



## 05. Especificações técnicas

**Nome:** Mi Motion Sensor

**Modelo:** RTCGQ01LM

**Temperatura de operação:** -10°C ~ 45°C

**Umidade:** 0 ~ 95% RH

**Intervalo de detecção:** ≤ 7 m

**Ângulo de detecção:** ~ 170°

**Modelo de bateria:** CR2450

**Conectividade sem fio:** Zigbee

**Frequência:** 2400 ~ 2483,5 MHz



## 06. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)

## 07. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,  
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.