



Fone de Ouvido Bluetooth Mi Neckband

Mi Neckband Earphones

Manual do Usuário

Sumário

1. Visão Geral do Produto
2. Funções do Produto
3. Como usar o Produto
4. Especificações Técnicas
5. Descarte Ecológico
6. Canais de Atendimento

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para futuras referências.

1. Visão Geral do Produto





- Porta de entrada Micro USB
- Volume +
- Volume –
- Botão Power
- Mic/LED Indicador

2. Funções do produto

- **Ligações recebidas**
 - Um toque para atender
 - Toque e segure para recusar
- **Música**
 - Um toque para aumentar o volume
 - Toque e segure para ir para a próxima faixa
 - Um toque para diminuir o volume
 - Toque e segure para voltar para a faixa anterior
 - Um toque para ouvir/pausar a faixa

Nota:

- A exibição de nível de bateria e volume da tela estão disponíveis para alguns modelos de iOS.
- Não use qualquer Power Bank para carregar o Mi Neckband Earphones, há risco de danificar seu fone. Os Powers Banks Xiaomi possuem a opção de Carregamento com Corrente Baixa para dispositivos como este fone, consulte os manuais dos nossos Power Banks para mais detalhes.

3. Como usar o produto

a. Ligando

Pressione e segure o botão Power por 3 segundos até que o LED azul pisque indicando que está pronto para ser pareado.

b. Desligando

Pressione e segure o botão Power por 3 segundos até que o LED vermelho pisque indicando que foi desligado.



c. Carregando

Durante o carregamento, o LED vermelho permanecerá piscando. Quando terminar de carregar, o LED se apagará.

d. Pareando

- **Conectando a um novo dispositivo Bluetooth**

Ligue o fone pressionando o botão Power por 3 segundos. Um LED azul piscará seguidas vezes indicando que está pronta para ser conectada. Ative a função Bluetooth em seu celular e localize “Mi Neckband Earphones”. Se seu celular pedir uma senha, digite “0000” e o LED piscará na cor azul.

- **Reconectando**

Após ligar o fone, o mesmo se reconectará ao último dispositivo pareado. Se não houver histórico de conexões prioritárias ou se houver falha na reconexão de qualquer dispositivo, o mesmo entrará em modo standby e aguardará por conexão.

- **Limpar Histórico de Conexão**

Quando o fone estiver ligado, pressione e segure os botões de volume + e volume - ao mesmo tempo por 5 segundos. O histórico será limpo. O fone entrará em modo standby e aguardará por uma nova conexão.

- **Conexão Perdida**

Quando desativar a função Bluetooth do celular ou estiver fora de alcance, o fone entrará em modo standby. Se a conexão não for restaurada dentro de 5 minutos, ele automaticamente desligará para economizar a bateria.



4. Especificações Técnicas

Modelo: LYXQEJ01JY

Impedância: 32Ω

Peso: 40g

Porta de carregamento: Micro-USB

Entrada: 5VDC / 1.0A

Resposta de frequência: 20-20,000Hz

Bluetooth: 4.1 - HFP / HSP / A2DP / AVRCP

Alcance sem fio: 10m

Sensibilidade: 100dB

Tempo de carregamento: 2h

Tempo de espera: 200h

Tempo de conversação: 10h

Tempo de reprodução: 8h

Dimensões: 205 x 175 x 39 mm

5. Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui: <https://greeneletron.org.br/lista-completa>
- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você: <https://greeneletron.org.br/localizador>
- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você: <https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2>



6. Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:



Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Boa Vista, Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37540-900 |
www.dl.com.br

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para mais informações, consulte o site: www.anatel.gov.br